

OBUDOWY BETONOWE
STACJI TRANSFORMATOROWYCH
B 21-28z/1000(630)



B 21-28z

z obsługą
zewnętrzną



Dane techniczne obudowy stacji


obudowa TYPU	B 21-28z/1000(630)
warianty	1-1 1-2 1-3
elementy	korpus + dach
materiały	
korpus, dach	żelbet - monolit
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	2120 [mm]
szerokość	2800 [mm]
wysokość	2550 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2280 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	1900 [mm]
głębokość posadowienia	650 [mm]
powierzchnia zabudowy	5,93 [m²]
ciężar obudowy:	
korpus	6800 [kg]
dach	2000 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa obudowy	(10) (15) (20) ¹⁾
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120
wytrzymałość obudowy na uderzenia	20 J
wytrzymałość dachu na obciążenie	2500 N/m²
wentylacja obudowy stacji	grawitacyjna

Warianty

max wymiary urządzeń


rozdzielnic SN	max 1800 x 800 [mm]
rozdzielnic nN	max 1800 x 350 [mm]
transformator	max 1150 x 1800 x 2000 [mm]

B 21-28z / 1000(630) / 1-3




obudowa	jedna ściana oddzielenia p-poz. REI 120
przedział	TR: drzwi z kratą wentylacyjną po prawej stronie obudowy
SN:	drzwi obsługowe z kratą wentylacyjną
nN:	drzwi obsługowe z kratą wentylacyjną

B 21-28z / 1000(630) / 1-2



obudowa	jedna ściana oddzielenia p-poz. REI 120
przedział	TR: drzwi z kratą wentylacyjną po lewej stronie obudowy
SN:	drzwi obsługowe z kratą wentylacyjną
nN:	drzwi obsługowe z kratą wentylacyjną

B 21-28z / 1000(630) / 1-1



obudowa	dostęp z czterech stron
przedział	TR: drzwi z kratą wentylacyjną po obu stronach obudowy
SN:	drzwi obsługowe pełne lub z kratą wentylacyjną
nN:	drzwi obsługowe pełne lub z kratą wentylacyjną

(¹⁾ w zależności od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

**stacje
transformatorowe**

złącza kablowe
średniego napięcia

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

